



Art-Nr. 322/901
Hersteller-Nr. 3218



Stromkreisverteiler Minus-Distributor 14

VOTRONIC
 Elektronik-Systeme GmbH

Informationen

Maße (B x H x T)	105 x 71 x 42 mm
Packmaß	13,5 x 8 x 4,5 cm
Gewicht	100 g
Katalogseite	592

Votronic kümmert sich seit über 35 Jahren mit Leidenschaft um die komplette Stromversorgung unterwegs. Qualität „Made in Germany“, auf die man sich verlassen kann – egal, ob auf Reisen im Wohnwagen oder Wohnmobil (auch fernab der Straßen), bei der Feuerwehr oder in Rettungs- und Sondereinsatzfahrzeugen. Elektronik entwickelt von Menschen für Menschen – mit viel Erfahrung und vor allem mit Sinn und Verstand.

Leistungsfähiger Minus-Verteiler für 12 Stromkreise

Leistungsstarker Verteiler für die Batterie-Minus-Seite mit 12 getrennten Stromkreisen und einer Gesamtstrombelastbarkeit von maximal 96 A. Ideal für die Masseverteilung bei isolierten Fahrzeugaufbauten oder unsicheren Masseverhältnissen.

Die Minus-Zuleitung wird an einem massiven Schraubblock mit Kabelschuh (für Kabelquerschnitte bis 16 mm²) angeschlossen. Ein zweiter Schraubblock dient der Minus-Durchgangsverteilung. Verbraucher können über:

- 4 Klemmen (max. 6 mm² Kabel, je 32 A)
- 8 Klemmen (max. 4 mm² Kabel, je 20 A) angeschlossen werden.

Batteriespannung: 12 V/24 V max. 96 A

Spezifikationen

Nennspannung	12 V, 24 V
--------------	------------